

MFP8 Cat.6_A AWG22-22/1, AWG27-22/7 & MFP8 Cat.6_A AWG26-24/1, AWG27-24/7

Montagehinweis / Mounting information (Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegaertner.com)

mm 0 5 15 50 70

1 **S/FTP** **U/FTP** **SF/UTP**

Abisolierlänge / Stripping length

min. 50 mm

min. 100 mm

min. 50 mm

Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

Trennkreuz abschneiden
cut off cross separator

Beilauddraht gewickelt
Drain wire wrapped

Geflechtschirm nach hinten legen / fold braided shield backwards

2 **T568A** Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / cable end 1

5 mm

Paarabschirmung bis auf max. 5 mm entfernen

Kabelseite 2 / cable end 2

T568B presort pairs

Kabelseite 1 / cable end 1

5 mm

remove pair screen to max. 5 mm

Kabelseite 2 / cable end 2

3 **S/FTP** **U/FTP** und / and **SF/UTP**

Adernmanager weiß / wire manager white für / for Ø1,0 - 1,6 mm

Adernmanager grau / wire manager grey für / for Ø0,85 - 1,1 mm

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager
smooth wires accurately before inserting into the wire manager

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen / untwist and insert pairs into the wire manager

4

Zangenschlüssel
Plier-Wrench 1 3/8"

Parallell Presswerkzeug
Parallel Press Tool

5 Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend

cut all wires protruding max. 0,5 mm

6 Montagehilfe entfernen
remove assembly aid

7

ca. 18 mm

8 Adernmanager kann mit Schirmdeckel in Endlage gebracht werden / wire manager can be brought to end position by means of screen cover

T568A

T568B

Einschieben des Adernmanagers
insert the wire manager

9 Gehäuseteile verrasten

press housing parts until snap-in

Kabelabfangung ist in 4 Stufen fixierbar
Cable relief is fixable in four-step

1

2

3

4

Anschluss/Connection		Anwendung/Application					
Farbcode Colour code	PROFINET	R45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDNVo	Upo/TEL	
T568		A	B				
W - G	W - O	YE	1	•			
G	O	O	2	•			
W - O	W - G	W	3	•	•		
BL	BL	-	4			•	
W - BL	W - BL	-	5		•	•	
O	G	BL	6		•		
W - BR	W - BR	-	7				
BR	BR	-	8		•		

D B05030A0365g 1.12.2015© by Telegärtner